

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

MOD8 / PAL MODULATOR

LEMCO



MOD8 / PAL MODULATOR

Περιγραφή

Το MOD8 είναι ένας μονοφωνικός RF PAL διαμορφωτής ο οποίος λειτουργεί σε όλη την περιοχή των συχνοτήτων της μπάντας των VHF/UHF. Το MOD8 δέχεται σαν είσοδο ένα αναλογικό σήμα CVBS καθώς και μονοφωνικό ήχο το οποίο αναλαμβάνει να διαμορφώσει σε κάποια επιθυμητή συχνότητα RF PAL. Η επιλογή των καναλιών εξόδου γίνεται με την χρήση display/πλήκτρων από την πρόσοψη της συσκευής, ενώ ο έλεγχος της συχνότητας εξόδου γίνεται με PLL ελεγχόμενο από μικροελεγκτή για μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα του επιθυμητού καναλιού. Τέλος, το MOD8 έχει στάθμη εξόδου 100dBμV.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Video input signal	1 x CVBS
Input connector	1 x RCA - female
Audio frequency range	20 Hz - 15 kHz
Audio level / deviation	775 mV RMS/50 kHz
Level Impedance	10 KΩ
Audio connector	1 x RCA - female
Type	Mono
Sound subcarrier frequency	5.5 MHz(ask for other norms)
RF output frequency range	118...862MHz (S03...S41 & C5...C12VHF & 21...69 UHF)
RF output level	1 x 100dBμV
RF output attenuator	20 dB
Norm	B/G (ask for other norms)
Connector	F - female
Display	Yes
Keypad	Yes
LED indications	Yes
Τροφοδοσία	220VAC / 50Hz
Κατανάλωση	6VA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 C to 45 C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 C to +70 C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	115 x 105 x 55mm
Βάρος	0.43Kg

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=670&pcode=SHOW_PROD670

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΕΠΙΓΕΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ || ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ || ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=670&pcode=SHOW_PROD670

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

