

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

VERSA LCDM WRL

SATEL



VERSA LCDM WRL

Περιγραφή

Το ασύρματο πληκτρολόγιο VERSA-LCDM-WRL επιτρέπει τον χειρισμό και τον προγραμματισμό των πινάκων ελέγχου της σειράς VERSA μέσω των ελεγκτών ACU-120/ACU-270. Προορίζεται για λειτουργία στο πλαίσιο του αμφίδρομου ασύρματου συστήματος ABAX.

Παρά το γεγονός ότι ο VERSA-LCDM-WRL είναι μια ασύρματη συσκευή, παρέχει πλήρη λειτουργικότητα γνωστή από τα ενσύρματα πληκτρολόγια. Επιπλέον έχει επίσης έναν ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών εγγύτητας με τον οποία υπάρχει δυνατότητα: να ενεργοποιήσετε την πλήρη ετοιμότητα, να απενεργοποιήσετε την ετοιμότητα καθώς και να διαγράψετε το συναγερμό. Το περίβλημα του εκμεταλλευτή επιτρέπει να το συναρμολογήσετε απλά και γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο.

Η VERSA-LCDM-WRL είναι μια οικονομική συσκευή: περιέχει ενσωματωμένη ξεχωριστά μία μπαταρία φωτισμού της οθόνης και του πληκτρολογίου. Χάρη σε αυτήν τη λύση ο χρόνος ζωής του πληκτρολογίου μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 3 χρόνια. Με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον αναγνώστη των καρτών εγγύτητας (αν το σύστημα συναγερμού δεν χρειάζεται τις κάρτες για το χειρισμό του).

- Συνεργασία με τους πίνακες ελέγχου των οικογενειών προϊόντων VERSA (έκδοση λογισμικού 1.04 ή νεότερη)
- Πλήρης λειτουργικότητα που παρέχεται από το ασύρματο πληκτρολόγιο LCD
- Αμφίδρομη ραδιοφωνική επικοινωνία, κωδικοποιημένη, στο φάσμα συχνότητας 868 MHz
- Εμβέλεια: έως 500 m (z ACU-120/ACU-270) σε εξωτερικό χώρο
- Ενσωματωμένος αναγνώστης των καρτών εγγύτητας
- Ενσωματωμένος πιεζοηλεκτρικός μορφοτροπέας για ακουστική σηματοδότηση
- Δύο τρόποι λειτουργίας: ενεργός/ανεργός
- Επιλογή ξυπνήματος λειτουργίας
- Διάρθρωση μέσω:
 - Του προγράμματος DLOADX
 - πληκτρολογίου στον τρόπο λειτουργίας σέρβις
- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
- Προβολή επιγραφών συμβατή με τη γλωσσική εκδοχή του πίνακα ελέγχου συναγερμού
- Δίοδοι LED που ενημερώνουν για την κατάσταση των ζωνών και του συστήματος
- Φωτισμός της οθόνης και των πλήκτρων (λευκό χρώμα)
- Ανίχνευση παραβίασης του ανοίγματος της θήκης όταν το περίβλημα ανοίγει ή αφαιρείται από τον τοίχο
- Περίβλημα που εξασφαλίζει τη γρήγορη και απλή συναρμολόγηση,
- Τροφοδοσία: δύο μπαταρίες CR123A 3 V

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL VERSA

