

Εξελίσσουµε τις ανάγκες σας

DS-7232HQHI-K2

HIKVISION

H.265
(+)


DS-7232HQHI-K2

★ 4MP

Penta-brid | TURBO HD 4.0

BNC monitor out

Περιγραφή

32 είσοδοι HDTV 1080p και έως 40 x 6 MP, για κάμερες 1080p / 720p οποιαδήποτε σειράς και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) - auto detect, πρόσβαση στο menu των καμερών από το καταγραφικό για τις σειρές καμερών D1T, D7T, D8T, D5T, D9T, F1T, F7T, MAZi 3MP, εγγραφή 12fps @ 3MP/ 1080p, 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα, 1 υποδοχή SATA για 1 HDD ως 6TB, 4 είσοδοι ήχου, 4 είσοδοι συναγερμού κατανάλωση 6W, (ΠxBxΥ) 315x242x45 mm. Όλες οι κάμερες HDTV, οποιασδήποτε σειράς, με ανάλυση 8MP ως 720p, CVI 1080p/720p, AHD 4MP/1080p/720p και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS), σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Σύνολο καμερών	34
Κάμερα HDTV/Αναλογική	32
Κάμερες IP	2 x 4MP
Συμβατοί τύποι HDTV / αναλογικών καμερών	Όλες οι κάμερες HDTV, οποιασδήποτε σειράς, με ανάλυση 8MP ως 720p, CVI 1080p/720p, AHD 4MP/1080p/720p και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS), σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect).
Καταγραφή ανά κάμερα	25fps (real time) @ 1080p lite / 720p / WD1 / κλπ ή 15fps @ 4MP lite / 3MP* / 1080p, 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα.
Υποδοχές δίσκων	2 x 8TB
Κανάλια analytics	2
HDMI/VGA	1 / 1, ως 4K
BNC monitor out	1
Audio in/out	1/ 1
RS485 PTZ/Keyb	1 / 0
USB/Esata	2 / 0
Θύρες Ethernet	1 x 1000
Mouse	NAI (περιλαμβάνεται)
IR τηλεχειριστήριο	ΌΧΙ (προαιρετικά)
Κατανάλωση	65W
Διαστάσεις ΠxBxΥ	380x320x48
Alarm in/out	ΌΧΙ

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΥΒΡΙΔΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3143&pcode=SHOW_PROD3143

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3143&pcode=SHOW_PROD3143

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

