

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

M40

TELETEK



M40

Περιγραφή

Είναι ένας συνδυασμένος οπτικός ανιχνευτής καπνού και γρήγορης αλλαγής θερμοκρασίας με αλγόριθμο ψηφιακής επεξεργασίας. Η ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση drift μειώνει σημαντικά τους ψευδείς συναγερμούς. Είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε συμβατικό σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς. Έχει σχεδιαστεί με πίνακα πυρανίχνευσης με όριο συναγερμού πυρός μεταξύ 10mA και 15mA. με ψηφιακό αλγόριθμο, ανιχνεύει θερμοκρασίες άνω των 60C, ένδειξη led με ορατότητα 360 μοίρες, καλύπτει μέχρι 120 τ.μ, ένδειξη κατάστασης κάθε 8 δευτερόλεπτα διακριβωμένο βάση EN-54-5/7 class A1/R Είναι η σωστή επιλογή για εφαρμογές όπου η έγκαιρη ανίχνευση μιας πυρκαγιάς είχε μεγάλη σημασία και η υψηλή αξιοπιστία είναι απαραίτητη. Μουσεία, το ξενοδοχείο κτλ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση τροφοδοσίας	9-30 VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού	B24 και B24D: 20mA/12-30V B24RD: 33mA/12V, 49mA / 24V, 57mA/30V B12: 18mA/9V, 29mA/12V, 32mA/15V
Ύψος εγκατάστασης	έως 16m
Προστατευόμενη περιοχή	μέχρι 120 τ.μ
Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού	20mA
Βαθμός προστασίας	IP 30
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10 °C έως +60 °C
Αντοχή στην υγρασία	(93 ± 3)% στους 40 °C
Διαστάσεις	(με βάση) διαμέτρου 102 χιλιοστών, ύψος 48 χιλιοστά
Βάρος	(με βάση) 160 g
Πιστοποίηση	EN54 - 5/7

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=193&pcode=SHOW_PROD193



Προϊόντα που σχετίζονται με το M40



MAG4P

Πίνακας πυρανίχνευσης
MAG4P



B24

Βάση για ανιχνευτές



B12

Βάση πυρανιχνευτή



GASKET S30/M40-SET OF
20

Προστατευτικό εξάρτημα



MAG2P

Πίνακας πυρανίχνευσης



MCP50

Κουμπι κλήσης
πυρανίχνευσης

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=193&pcode=SHOW_PROD193

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

