

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

AMD 103 BR

SATEL



AMD 103 BR

Περιγραφή

Μικρού μεγέθους μαγνητικός ανιχνευτής ανοίγματος πόρτας και το παράθυρου σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις ασύρματων ABAX. Το μικρό του μέγεθος επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε σε χώρους όπου η αισθητική των στοιχείων εγκατάστασης και οι ελάχιστες επιπτώσεις τους στην εσωτερική διακόσμηση είναι ύψιστη προτεραιότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδότηση από μπαταρία CR 2477N
- Ενσωματωμένη ανίχνευση παραβίασης (τάμπερ)

Με την υποστήριξη του ελεγκτής ACU-100 / ACU-250 (έκδοση λογισμικού 4.02 ή νεότερη έκδοση) και από τον πίνακα ελέγχου INTEGRA 128-WRL (ηλεκτρονική έκδοση 2.1 ή νεότερη? Έκδοση λογισμικού 1.11 ή νεότερη).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)	Περίπου 2 χρόνια
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	14 mA
Βάρος	40 g
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 / 868,6 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς 350 m
Μπαταρία	CR2477N 3V
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής	10 μA
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Διαστάσεις περιβλήματος ανιχνευτή	32 x 45 x 20 mm
Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη	11 x 45 x 10 mm

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1700&pcode=SHOW_PROD1700



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1700&pcode=SHOW_PROD1700

