

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

METRO PAM-240MP3

METRO



METRO PAM-240MP3

Περιγραφή

Ολοκληρωμένος ενισχυτής εγκαταστάσεων με ισχύ 240W στα 100V/70V/8Ω. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο και μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 από USB thumbdrives και κάρτες SD. Με 3 εισόδους μικροφώνου και 2 εισόδους AUX. Διαθέτει έξοδο PRE-OUT. Το MIC1 μπορεί να λειτουργήσει σαν είσοδος Priority, με δυνατότητα ρύθμισης του πόσο χαμηλώνει τις άλλες εισόδους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Ισχύς εξόδου	240W
Μέγιστη Ισχύς εξόδου	360W
Έξοδος	8Ω, 70V, 100V
Απόκριση συχνότητων	100Hz~16000Hz
Παραμόρφωση	<0.1% στα 1000Hz
Pre-Out	600Ω@1V (0dBV)
Είσοδοι	MIC 1, 2, 3 : 600Ω, 6mV (-55dBV). AUX 1, 2 :10kΩ, 250mV (-17dBV)
S/N Ratio	Mic 1,2,3 >= 66dB, AUX 1, AUX >= 70dB
Tone Control	Bass: ±10dB@100Hz, Treble ±10dB@10000Hz /> Προστασίες: AC Fuse, DC Voltage, Υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
Προστασίες	AC Fuse, DC Voltage, Υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
Λειτουργία Muting	0-30dB
Διαστάσεις	430x88x260mm
Βάρος	12,2kg
Εγγύηση	2 χρόνια αντυπροσωπείας

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΗΧΟΣ || ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2484&pcode=SHOW_PROD2484

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2484&pcode=SHOW_PROD2484

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

