


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-116H

JABLOTRON



JA-116H

Περιγραφή

Η μονάδα επέκτασης διαύλου bus JA-116H για τους πίνακες της σειράς ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron 100 διαθέτει 16 εισόδους για διασύνδεση μαγνητικών πεπιδων και ανιχνευτών. Μπορεί να τοποθετηθεί εντός του πίνακα JA-106K ή JA-106KR ή σε κάποιο άλλο κυτίο της επιλογής μας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση τροφοδοσίας	12 V (9 ... 15 V)
Κατανάλωση ρεύματος (με όλες τις εξόδους ενεργοποιημένες)	25 mA Προσοχή: οι καταναλώσεις των ανιχνευτών που συνδέονται με τους ακροδέκτες + U και GND πρέπει να προστεθούν με την ισχύ του συστήματος
Μέγιστο αποδεκτό φορτίο εξόδου	100mA
Μέγιστο αποδεκτό φορτίο σε όλες τις εξόδους	4 x 100mA
Αριθμός εισόδων	16
Τρόπος διασύνδεσης	NC, EOL, Double EOL, Ρολό (παλμοί)
Διαστάσεις	102 x 66 x 20 mm
Βαθμός Ασφαλείας	EN 50131-1, EN 50131-3
Πιστοποίηση περιβάλλοντος λειτουργίας	EN 50131-1 II. Εσωτερικοί χώροι
Θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 Έως 40 ° C
Σύμφωνη με	EN 50130-4, EN 55022

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΖΩΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=292&pcode=SHOW_PROD292

