

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## PRIMA 6 GENEVO



PRIMA 6

### Περιγραφή

Ο PRIMA 6 είναι ένας πίνακας ελέγχου συναγερμού νέας γενιάς που προορίζεται για εγκαταστάσεις ασφαλείας σε χώρους μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπου η αξιοπιστία και η απλή, φιλική προς το χρήστη λειτουργία είναι ύψιστης προτεραιότητας. Αυτός ο πίνακας συνδυάζει τη σύγχρονη, καλά μελετημένη λειτουργικότητα με την ευκολία εγκατάστασης και προγραμματισμού. Είναι μια τέλεια λύση για κάθε εγκαταστάτη ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

- 6 ζώνες με υποστήριξη NO / NC / EOL / 2EOL
- 4 προγραμματιζόμενες εξόδους (2 ισχυρών ρευμάτων "OUT", 2 PGM ανοιχτού συλλέκτη)
- 1 τομέα (με υποστήριξη για λειτουργίες πλήρους όπλισης και περιμετρικής - μένω στο σπίτι (stay))
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης 13,8V/2A με προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με δυνατότητα προστασίας από βαθιά εκφόρτιση,
- Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας GSM 900/1800.
- Διαθέσιμες δυνατότητες επικοινωνίας: αναφορά σε κέντρο λήψης σημάτων ΚΑΣ (SIA IP, ContactID, SMS), ειδοποίηση (SMS, ήχος), απομακρυσμένος έλεγχος, απομακρυσμένος προγραμματισμός μέσω GPRS up / download
- 7 χρήστες + κωδικοί διαχειριστή και εγκαταστάτη
- Προγραμματισμός μέσω ηλεκτρολογίων ή εφαρμογής PRIMAtool (τοπικά και απομακρυσμένα)
- Απομακρυσμένη διάγνωση μέσω GPRS
- Υποστήριξη για ηλεκτρολόγια LCD με γραφικό περιβάλλον χρήστη
- Υποστήριξη μέχρι 8 γλώσσες με επιλογή γλώσσας
- Συμμόρφωση με το EN50131 Βαθμός 2.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Μέγιστος αριθμός ζωνών                     | 6 (Ενσύρματες-ασύρματες) |
| Ενσωματωμένες ζώνες                        | 6                        |
| Ενσωματωμένο GSM                           | NAI                      |
| Αριθμός εξόδων (highcurrent + OC)          | 2+2                      |
| Αριθμός διαμερισμάτων, υποδιαμερίσματα     | 1+1                      |
| Τροφοδοσία ρεύματος                        | 1.5A                     |
| Αριθμός γεγονότων                          | 250                      |
| Εβδομαδιαία προγράμματα                    | ΌΧΙ                      |
| Γρήγορος έλεγχος συσκευών (έλεγχος εξόδων) | NAI                      |
| Αριθμός ηλεκτρολογίων                      | 2                        |
| Αριθμός μονάδων εισόδων                    | 0                        |
| Αριθμός μονάδων εξόδων                     | 0                        |
| Τηλεφωνικοί αριθμοί                        | 4+1                      |
| Μηνύματα                                   | NAI (λεπτομερώς)         |

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2668&pcode=SHOW\\_PROD2668](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2668&pcode=SHOW_PROD2668)



|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ηχητική κλήση                     | ΝΑΙ    |
| Απομακρυσμένος έλεγχος εξόδων     | ΌΧΙ    |
| Προγραμματισμός μέσω GPRS         | ΝΑΙ    |
| Υποστήριξη προπληρωμένης κάρτας   | ΝΑΙ    |
| Android εφαρμογή                  | ΝΑΙ    |
| Υποστηριζόμενες μονάδες επέκτασης | ΕνοHUB |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || GENEVO || ΠΙΝΑΚΕΣ

## Προϊόντα που σχετίζονται με το PRIMA 6



PRIMA 6 LCD  
Πληκτρολόγιο  
συναγερμού



PRIMA EXT-RX  
Ασύρματος δέκτης  
τηλεχειρισμού



PRIMA RMT-4  
Ασύρματο  
τηλεχειριστήριο 4  
πλήκτρων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2668&pcode=SHOW\\_PROD2668](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2668&pcode=SHOW_PROD2668)



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600