

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## JA-163A-BASE-RB

## JABLOTRON



JA-163A-BASE-RB

### Περιγραφή

Η JA-163A εξωτερική σειρήνα ασύρματη έχει σχεδιαστεί για να ακούγεται συναγερμός και να σηματοδοτεί την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εξόδων PG στο σύστημα ασφαλείας. Η σειρήνα επικοινωνεί ασύρματα και τροφοδοτείται από μια μπαταρία λιθίου, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε εξωτερικής παροχής ρεύματος. Παίρνει 1 τεμάχιο μπαταρία BAT-100A.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.  
Χρειάζεται κάλυμμα JA-1X1A

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Power supply	Lithium battery 3.6 V / 13 Ah Type BAT-100A (up to 2 pieces can be fitted)
Typical battery life	approx. 5 years (with default settings)
Operating frequency	868.1 MHz, JABLOTRON protocol
Communication range	approx. 300 m (in the open space)
Antenna	internal (an AN-868 external antenna can be connected)
Piezoelectric siren	110 dB/m (value with a new battery)
Dimensions	200 x 300 x 70 mm (with enclosure)
Classification according to	EN 50131-1, EN 50131-4, class 2
Environment according to	EN 50131-1, IV. General, outdoor
Operating temperature range	-25 °C to +60 °C
Ingress protection class	IP44
in conformity with	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Operation conditions	ERC REC 70-03

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=756&pcode=SHOW\\_PROD756](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=756&pcode=SHOW_PROD756)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=756&pcode=SHOW\\_PROD756](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=756&pcode=SHOW_PROD756)

